1310nm1x3/3x3

ج

1x3/3x3 FBT Coupler , 400-2050nm


ج

	-	1x3	3x3
	nm	1310	
	nm	±20	
	%	1x3 33/33/33(only3x3)	
	dB	0.8	
	%	±5(1x3) / ±10(3x3)	
	W	0.5 2	
	-	SMF-28e	
	-	FC/APC	
	m		
	mm	φ3.0x54 or φ4.0x60( )	
		-40 +85	
		-50 +85	

25

, 5dB

40/20/40	±5.0	±6.0
33/33/33	±6.0	±6.0
30/40/30	±4.0	±3.0
25/50/25	±3.5	±2.4
20/60/20	±3.3	±2.0
15/70/15	±3.0	±1.8
10/80/10	±2.8	±1.6
5/90/5	±2.5	±1.5





	o							
	13-1x3 33-3x3	1310-1310nm	424-40/20/40 333-33/33/33 343-30/40/30 252-25/50/25 262-20/60/20 171-15/70/15 181-10/80/10 595-5/90/5	L-≤0.5W 1-1W 5-5W S-	S2-SMF-28e	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-	B-250um L-900um S-	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-

MCFBT-13-1310-333-L-S2-10-L-FA

1310nm, 33:33:33, 500 , Φ4.0x60mm

SMF-28e, 1 ,900um , FC/APC